www.tektron.ind.br
suporte@tektron.ind.br

Fabricação 100% Nacional

TEKTRON

MC-1500

Relé de Pulso - Minuteria Coletiva

Controle de tempo digital

Leia o Verso deste Manual antes de instalar o Produto

Especificações Técnicas

Tensão de Trabalho:	Bivolt Automatico (100 a 240VCA)
Consumo em Repouso:	0,53W/127VCA - 1,33W/220VCA
Tipos de Lâmpadas:	Todas
Potência Máx. Resistiva:	1200W/127VCA – 2000W/220VCA
Potência Máx. Indutiva:	600W/127VCA – 1000W/220VCA
Fusível:	10 Ampéres
Ligação:	4 fios com bornes (F, N, R e P)
Temporização:	30s, 1min., 2min., 3,5min. e 5min.
Ajuste de Temporização:	Seletor Digital (Botão Externo)
Dimensões:	25x65x96mm
Peso:	130g

Possui filtro capacitivo interno

* F: fase, N: neutro, P: pulsador, R: retorno de lâmpada.

Garantia de 1 Ano

Instalação

Instalação: O Relé de pulso MC-1500 foi desenvolvido para controlar a iluminação por um período determinado de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos e meio e 5 minutos aproximadamente, podendo ser instalado diretamente no quadro de disjuntores de força. Utilize o SELETOR para escolha do tempo desejado, a cada toque no botão o nível de temporização mudará de forma crescente. Essa minuteria possui um sistema anti-travamento evitando que as lâmpadas permaneçam acesas caso algum pulsador apresente defeitos ou ocorra travamento indevido dos pulsadores (colocação de palitos), caso isso ocorra o led vermelho (PULSO) irá acender denunciando o problema. Se for necessário manter as lâmpadas acesas constantemente selecione a posição PERM (Led Amarelo). Em caso de falta de energia elétrica, o equipamento selecionará automaticamente o tempo de 30 segundos quando houver o retorno da mesma, devendo após isso ser regulada de acordo com a preferência.

Importante: A instalação deve ser realizada por um profissional qualificado. Lâmpadas frias (Fluorescentes, PL, etc...) podem ter sua vida útil reduzida pela incidência de acionamentos, neste caso coloque o timer na posição 5 minutos. Essa minuteria possui um filtro capacitivo interno para pequena correção do fator de potência (fp). Recomendamos o uso de reatores com alto fator de potência (fp≥1) e aterramento de calhas e reatores para um melhor desempenho da minuteria e lâmpadas.



Garantia
A Tektron garante este produto contra defeitos de fabricação por 1 ano a partir da data de venda, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual. **A garantia perderá o efeito quando a instalação for feita em desacordo com as especificações técnicas e instruções de instalação fornecidas, danos causados por vandalismo, raios ou curto-circuito na rede.**

7898281930115

SAC: (11) 2742-1347 suporte@tektron.ind.br